

剩余电流式电气火灾监控探测器



主要用于监测低压配电线路及电气设备的绝缘状态 ,安装在配电线路分级保护的配电箱柜内

产品简介：

剩余电流式电气火灾监控探测器用于监测低压配电线路及电气设备的绝缘状态 ,安装在配电线路分级保护的配电箱柜内。当配电线路或电气设备绝缘老化而产生漏电时 ,探测器会将漏电流值实时传递给电气火灾监控设备或当漏电达到报警值时向报警控设备发出报警信号。

适用场所：

本系统适用于大型商场、高档生活 小区、生产基地、办公大楼、商场、酒店、人员密集的公共场所等

功能特点：

- ◆GB 14287.2 - 2014《电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》
- ◆一体式设计，安装维护简单明了
- ◆探测器需组网监控，联动报警
- ◆探测器具有 1 路漏电
- ◆探测器与电气火灾监控器采用电力总线的方式
- ◆探测器剩余电流报警值可以在 100mA ~ 1000mA 中任意设置
- ◆可以扩展 1 路温度监测

主要技术参数

供电方式	通讯供电
功耗	5W
通讯方式	电力总线线
工作环境	温度 -10℃ ~ +40℃ 湿度：≤90% 海拔高度：≤2000m
存储环境温度	- 10℃ ~ +65℃

序号	名称	型号	供电方式 方式	功耗	通讯 方式	工作环境	存储环 境温度	说明	扩展	备注
1	剩余电流 式电气火 灾监控探 测器	DH-A-MT/YX100	通讯供电	5W	电力 总线	温度 -10℃ ~ +40℃ 湿度： ≤90% 海 拔高度： ≤2000m	- 10℃ ~ +65℃	测量 1 路漏电	可扩展 1 路测温	外形尺 寸： 88*45*12 0mm 安装方 式 :35mm

										导轨安装
2	剩余电流 式电气火 灾监控探 测器	DH-A-MT/YX225	通讯供电	5W	电力 总线	温度 -10℃ ~ +40℃ 湿度 : ≤90% 海 拔高度 : ≤2000m	- 10℃ ~ +65℃	测量 1 路漏电	可扩展 1 路测温	外形尺 寸 : 110*45*1 46mm 安装尺 寸 :35mm 导轨安装
2	剩余电流 式电气火 灾监控探 测器	DH-A-MT/JX400	通讯供电	5W	电力 总线	温度 -10℃ ~ +40℃ 湿度 : ≤90% 海 拔高度 : ≤2000m	- 10℃ ~ +65℃	测量 1 路漏电	可扩展 1 路测温	外型尺 寸 : 274*45*1 53mm 安装尺 寸 :35mm 导轨安装
2	剩余电流	DH-A-MT/JX800	通讯供电	5W	电力	温度	-	测量 1	可扩展 1	外形尺

	式电气火 灾监控探 测器				总线	-10℃ ~ +40℃ 湿度： ≤90% 海 拔高度： ≤2000m	10℃ ~ +65℃	路漏电	路测温	寸： 316*45*1 60mm 安装尺 寸 :35mm 导轨安装
--	--------------------	--	--	--	----	---	---------------	-----	-----	--